



RXMOD-A1

RX3000 4-канальный аналоговый модуль

Опциональный аналоговый модуль оборудован четырьмя аналоговыми входами, поддерживает возбуждение датчиков, масштабирование и статистические измерения. Четыре входа датчиков конфигурируются через HOBOLink. Данный продукт работает с метеостанцией HOBO RX3000.



Преимущества:

- 15-битное разрешение и высокая точность
- Каждый модуль может иметь свой интервал регистрации
- Входное напряжение до 33 В

Спецификация RXMOD-A1

Входные каналы	Четыре канала данных
Диапазон измерений и точность	0–25.6 мА DC, $\pm 5 \mu\text{A} \pm 0.15\%$ от измеренного значения 0–2.5 В DC, $\pm 0.25 \text{ мВ} \pm 0.2\%$ от измеренного значения 0–5 В DC, $\pm 0.25 \text{ мВ} \pm 0.2\%$ от измеренного значения 0–10 В DC, $\pm 0.3 \text{ мВ} \pm 0.2\%$ of reading 0–20 В DC, $\pm 0.6 \text{ мВ} \pm 0.2\%$ of reading 0–33 В DC, $\pm 1.20 \text{ мВ} \pm 0.2\%$ of reading
Разрешение	15 бит
Разводка	Двух- или трёхпроводная через терминалы, 16–24 AWG
Мин/макс входное напряжение	0/33 В DC
Мин/макс. входной ток	0/25.6 мА
Максимальное сопротивление источника	20 кОм
Напряжение возбуждения	12 В DC $\pm 5\%$ при 200 ма макс на модуль

Свяжитесь с нами

Sales (8am to 5pm ET, Monday through Friday)

- ▶ Email sales@onsetcomp.com
- ▶ Call 1-508-759-9500
- ▶ In U.S. toll free 1-800-564-4377
- ▶ Fax 1-508-759-9100

Technical Support (8am to 8pm ET, Monday through Friday)

- ▶ Contact Product Support www.onsetcomp.com/support/contact
- ▶ Call 1-508-759-9500
- ▶ In U.S. toll free 1-877-564-4377

Onset Computer Corporation
470 MacArthur Boulevard
Bourne, MA 02532